

Trådløs telefon (1 av 2)

Beskrivelse

1	Lys Indikator LED	Viser at telefonen er på og indikerer forskjellige status
2	Hodesett	Hodesett utgang
3	Høytalerknapp	Brukes får å slå av og på høytalende funksjon
4	Høyre valgknapp	Funksjonssknapp med valg som "<<" tilbake eller "fjern"
5	Navigasjonsknapp	Navigering i menyer i alle himmelretninger
6	Midtre valgknapp	Aktiverer funksjonsvalg som kommer opp på skjermen
7	Avsluttknapp	Brukes til å slå på/av telefonen, avbryte samtale og gå til normalvisning
8	Firkanttast	Tastelåsfunksjon ved å holde inne i 1-2 sek. Forskjellige tegn ved skriving av meldinger.
9	Talknapp 0	Brukes for å legge inn tallet 0 eller mellomrom ved meldinger.
10	Stjemetast	Hold tasten inne i 2-3 sek og ringelyd fjernes/legges til. Forskjellige tegn ved meldinger.
11	Tastatur	Benyttes for å legge inn tall, og brukes ved meldinger for bokstaver.
12	Talknapp 1	Brukes for å legge inn taller 1, eller forskjellige tegn ved meldinger
13	Svartast	Brukes for å foreta anrop og motta anrop
14	Venstre Valgknapp	Aktiverer funksjonsvalg som vises ovenfor valgtasten
15	Mute knapp	Aktiverer/deaktiverer mute funksjon slik at ingen hører hva du sier
16	Volum knapp	Justerer volum opp/ned
17	Tast ikke i bruk	



Normalvisning:

- Telefonnummer til den som er logget på vises
- Valget Fører til Tjenester/Menyvalg
- Valget Fører til telefoninnstillinger
- Valget Fører til katalog, nummerliste og anropsliste
- Valget Fører til kortnummerliste
- Etter ca 3 sekunder blir Normalvisning byttet ut med Hvilestilling

Slå på telefonen

Slå på telefonen ved å trykke og holde inne Avsluttast i 2-3 sekunder.

Påloggingsvindu



Normalvisning



Hvilestilling



Hvilestilling:

- St. Olavs/NTNU-logo vises i vinduet sammen med navn til den som er logget på
- Alle tastene er låst med unntak av Valgtastene og Avsluttknapp
- For å endre til Normalvisning, trykk på Avsluttknapp

Logge på telefonen

- Skriv inn telefonnummer (5 siffer) i BrukerID-feltet
- Bla deg ned til PIN-feltet med Piltasten
- Tast inn din PIN-kode (5 siffer)
- Velg Logg inn med Valgtast

Trådløs telefon (2 av 2)

Ringe ut

Hvis du ikke er i Normalvisning, trykk

Avsluttknapp fra Hvilestilling

- Tast inn ønsket telefonnummer, start med 0 for å ringe eksternt.
- Trykk på *Svartast*

Høre en talepostmelding

Fra Normalvisning

- Trykk og hold på tasten 1 i ett sekund og slipp
- Talepost ringes opp, følg tale-instruksjonene
- Passord er før endring 123123

Hvordan nå menyen *Tjenester (Services)*

Fra Normalvisning:

- Velg jordkloden med trykke Hjulet til venstre

Fra Hvilestilling:

- Trykk på *Alternativer og deretter tjenester* med *Valgtasten*

Logge av telefonen

- Gå inn i menyen *Tjenester**
- Velg *Logg inn/ut* med *Piltast*
- Velg *Valg* med *Valgtast*
- Velg *Ja* med *Valgtast*

Melde seg inn i en rolle/funksjon

- Gå inn i menyen *Tjenester**
- Bla med *Piltaster* til *Tilkalling*, og tast *Velg* med *Valgtast*
- Velg *Innmelding* med *Valgtast*
- Bla deg i listen med *Piltaster* til relevant rolle og velg med *Valgtast*
- Tidligere rolle innehaver vil få en melding om bekreftelse på avløsning

Motta pasientsignal

Signal sendes til dedikert helsepersonell for den aktuelle sengen

- Bruk *Valgtast* for å bekrefte eller avvise signalet
- Ved bekreftelse legges tilkalling i *Arbeidsliste*
- Ved avvisning går signalet videre til neste registrerte helsepersonell

Ved hasteanrop fra pasientsignalanlegg:

- Hasteanrop sendes til alt helsepersonell ved sengetunet med prioritert melding som ikke kan avvises og har egen varslingslyd
- Velg *OK* med *Valgtast* for å bekrefte tilkallingen
- *Hasteanrop* legges alltid øverst i *Arbeidslisten*

Tilkalle en fagressurs/rolle

- Gå inn i menyen *Tjenester**
- Bla med *Piltaster* til *Tilkalling*, og velg med *Valgtast*
- Velg *Avdelinger* med *Valgtast*
- Bla med *Piltaster* til ønsket avdeling, og velg med *Valgtast*
- Bla med *Piltaster* til en fagressurs, og velg tilkallingsalternativ med *Valgtast*
- Bla med *Piltaster* til en kontaktsform og velg tilkallingsmedium med *Valgtast*

Hente telefonnummer fra Hvite Sider

- Velg tjenesten *Katalog* fra normalvisning
- Velg *Katalogtjenester* ved å trykke på tallet 4.
- Velg *Telefonkatalog*
- Bruk *Piltaster* for å velge søkefelt, og fyll inn søkekriterier med *Tall-* og *tegn*taster. Dette kan være hele eller deler av for- og/eller etternavn
- Trykk på valget *Søk* for å starte søket
- Av resultat, velg ønsket person. Bruk *Piltaster* for å velge person. Hvis resultatet gir flere enn 31 oppføringer, trykk på *>>*, og velg *Neste*. For å gå tilbake trykk *>>* og deretter *Avslutt*, eller *Søk* for å gå tilbake til søkefunksjonen.
- Trykk på valget *Ring* for å ringe opp valgt person
- For å gå ut av tjenesten, trykk på valget *Avslutt*, eller trykk på *Avsluttast*

Sende en melding

- Gå inn i menyen *Tjenester**
- Bla med *Piltaster* til *Meldinger*, og velg med *Valgtast*
- Velg *Skriv ny* med *Valgtast*
- Skriv inn hele/deler av Etter- og/eller Fornavn og velg *Søk* med *Valgtast*
- Bla deg til rett mottaker med *Piltaster* og velg med *Valgtast*
- Bla deg frem med *Piltaster* og velg ønsket meldingstype: Intern melding, SMS, P-søk eller E-Post
- Skriv melding med *Tall-* og *tegn*tastene, og velg *Send* med *Valgtast*

Les en ny tekstmelding

- Mottatte meldinger varsles med lyd og vises på skjermen. Prioriterte meldinger, som tilkallinger fra annet helsepersonell og brann fra tekniske systemer, vises først og har annen varslingslyd. I tillegg kan meldingene ha ulike svaralternativer som *Lest*, *Ok*, *Avvis*, *Ring*, *Slett* etc.

Hvordan endre PIN (og andre innstillinger på tlf)

- Bruk programmet *Endre PIN-kode for telefon* på en PC. Programmet ligger på *Start>Programmer>Systemverktøy*

Hvordan viderekoble Telefonen

Fra Normalvisning

- Trykk alternativer
- Velg *VidAlle*
- Legg inn telefonnr som telefonen skal viderekoble til.
- Viderekobling fjernes ved å trykke *VidAlle*